Оборудование фирмы Husqvarna

Генератор Husqvarna G8500P

Бензиновый генератор Husqvarna G8500 P - это большой, мощный и эффективный генератор, предназначенный для питания рабочих мест и домов в условиях ограниченного электроснабжения. Обеспечивает выходную мощность 7,5 кВт (50 Гц) благодаря надежному, экономичному и легко запускаемому бензиновому или (опционально) дизельному двигателю с 27-литровым топливным баком для непрерывной работы. Эргономичный дизайн и удобная панель приборов обеспечивают хорошую мобильность и простоту использования даже в тяжелых условиях. Оснащен транспортными колесами для удобства транспортировки.



Технические характеристики

Топливо:	бензин
Номинальная мощность:	7,5 кВт
Максимальная мощность:	8.0 кВт
Выходное напряжение:	220 В
Частота, Гц:	50
Количество фаз:	1
Уровень шума:	99 дБ
Вес генератора:	105 кг
Тип двигателя:	4-х тактный
Объем двигателя:	459 см³
Мощность:	15 л.с.
Тип запуска:	ручной/электро стартер
Объем топливного бака:	27 л
Индикатор уровня топлива:	есть
Охлаждение двигателя:	воздушное
Кол-во розеток (220/380 В):	2 шт
Уровень защиты:	IP 23
Габариты (ДхШхВ), мм:	715x580x555
Автозапуск (АВР):	нет

Эл. выходы 380/220/12:	0/3/1 шт
Сила тока розеток 380/220/12:	-/32;16/8.3 А

Особенности генератора 8 кВт

Прозрачный индикатор уровня топлива: С его помощью легко проверить сколько топлива в баке.
Внешняя крышка топливного бака для легкой дозаправки топливом. Электрический стартер для легкого запуска двигателя. Нужно просто повернуть ключ.
Транспортировочный комплект для удобного подъёма и транспортировки.
Счетчик моточасов. Вольтметр.

Инструкции

Руководство по эксплуатации генератора Husqvarna

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация